

HV 1/1 BP FS

Leicht, saugstark, vielseitig und ideal für Gebäudereiniger: unser Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp Fs. Inklusive eines umfangreichen Zubehörsets bestehend aus Polster-, Boden- und Fugendüse.



Bestell-Nr.

1.394-262.0

- Kraftvoller 18 V Kärcher Battery Power-Akku
- Anwendungsspezifisches Zubehör für Dienstleister in der Gebäudereinigung
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| EAN-Code | | 4054278636399 |
| Akkuplattform | | 18-V-Akkuplattform |
| Behälterinhalt | l | 0,9 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 70 |
| Luftmenge | l/s | 33 |
| Vakuum | mbar / kPa | 47 / 4,7 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Leistung je Akkuladung | m ² | max. 100 (2,5 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | ecoefficiency-Modus: max. 42 (3,0 Ah) / Power-Modus: max. 25 (3,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 29 (2,5 Ah) / Power-Modus: max. 22 (2,5 Ah) |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 1,8 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 2,6 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 313 × 115 × 315 |

Ausstattung

| | | |
|-------------|----------------|--------------------------------------|
| Variante | | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Saugrohr | Stück × m / mm | 2 × 0,5 / 35 / Kunststoff |
| Bodendüse | | ■ |
| Polsterdüse | | ■ |
| Fugendüse | | ■ |
| Saugpinsel | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



Mit großer Filterfläche und effizienter Turbine

- Starke Reinigungsleistung auf allen Oberflächen.



Handlich, leicht und flexibel in der Anwendung

- Erlaubt das Arbeiten in alle Richtungen (360°-Anwendung).



Verfügt über unsere sparsame ecoefficiency-Stufe

- Spart Energie und verlängert die Laufzeit des Akkus.
- Senkt das Arbeitsgeräusch.

ZUBEHÖR VON HV 1/1 BP FS 1.394-262.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M | | | | |
| Patronenfilter Papier | | | | |
| Patronenfilter | 1 | 6.414-034.0 | Patronenfilter aus Papier und Kunststoff. Ideal geeignet für unseren akkubetriebenen Trockensauger HV 1/1 Bp. Langlebig, dank effizienten Vorfilters, einfach zu reinigen und zu wechseln. | ■ |
| FILTER T / NT | | | | |
| Abluftfilter | | | | |
| Vorfilter, 1 x , HV 1/1 | 2 | 5.745-094.0 | Leistungsstarker Vorfilter zum Einsatz in unserem Akku-Handstaubsauger HV 1/1 Bp. Schützt zuverlässig den Patronenfilter vor Grobschmutz. Sehr einfache Reinigung. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Bodendüse, DN 35, 220 mm | 3 | 2.889-220.0 | Hochwertige Bodendüse passend zu unserem akkubetriebenen Trockensauger HV 1/1 Bp. Zur Reinigung von Teppichböden und Hartflächen. Breite: 220 mm. Nennweite: DN 35. | ■ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, 210 mm | 4 | 2.889-130.0 | Fugendüse aus Kunststoff. | ■ |
| Autodüse | 5 | 6.906-385.0 | Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. | □ |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 6 | 6.905-998.0 | Polsterdüse aus Kunststoff in DN 35. | ■ |
| Saugpinsel | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 7 | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten. | ■ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Kunststoff | | | | |
| Set Saugrohr, DN 35, 0,505 m, Kunststoff | 8 | 2.889-218.0 | Saugrohrset aus Kunststoff, DN 35, grau, 2-teilig, je 0,5 Meter. | ■ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power 18/25 | 9 | 2.445-034.0 | 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 18 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 10 | 2.445-032.0 | Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann für alle Akkus der 18 V Kärcher Akkuplattform verwendet werden. | □ |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 11 | 2.445-036.0 | | □ |
| Schnellladegerät Battery Power 18 V | 12 | 2.445-040.0 | | □ |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT | | | | |
| Starter Kit Battery Power 18/25 | 13 | 2.445-062.0 | Starter Kit Battery Power 18/25 inkl. 18 V / 2,5 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology und 18-V-Schnellladegerät. Für alle Geräte der 18 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power+ 18/30 | 14 | 2.445-042.0 | Mit Real Time Technology via LC-Display: sehr leistungsfähiger Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Ionen-Akku. Lange Laufzeit dank 3,0 Ah Kapazität. Mit Spannungsüberwachung und IPX5-Schutz. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON HV 1/1 BP FS 1.394-262.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|---|--------------------------|
| LADEGERÄTE | | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 15 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| | 16 | 2.445-055.0 | Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige für Kärcher Battery Power+ 18 und 36 V Lithium-Ionen-Akkus. Liefert max. 6 A Ladestrom, zur Wandmontage, stromsparender Stand-by-Betrieb. | <input type="checkbox"/> |
| | 17 | 2.445-057.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 18/60 | 18 | 2.445-044.0 | Schnellladegerät für alle 18 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Stand-by-Verbrauch. Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| | 19 | 2.445-052.0 | Schnellladegerät für Battery Power+ 18-Volt-Lithium-Akkus. Kurze Ladezeiten dank max. 6 Ampere Ladestrom. Mit LED-Betriebszustandsanzeige. Geringer Verbrauch im Stand-by, Wandmontage möglich. | <input type="checkbox"/> |
| | 20 | 2.445-050.0 | | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 18/30 | 21 | 2.445-072.0 | Ein 18-Volt-Schnellladegerät und 2 zugehörige 18-V/3,0-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology bilden das Starterkit Battery Power+ 18/30. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Konus-Verbindung | | | | |
| Dehnsaugschlauch, HV 1/1 Bp, DN 35, Länge 0,5 m, Konus, Konus | 22 | 2.889-222.0 | Der Dehnsaugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 0,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit dem HV 1/1 Bp Akku-Trockensauger. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER | | | | |
| Tragegurt | 23 | 2.889-268.0 | Verstellbarer, ergonomischer Tragegurt zur Verwendung mit unserem akkubetriebenen Trockensauger HV 1/1 Bp. Erhöht den Komfort für den Anwender und die Sicherheit beim Transport. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.